



## Konwerter TP-Link MC111CS

Producent

**TP-LINK**

Kod

**PM111459**

### Opis produktu

## Media konwerter WDM Fast Ethernet MC111CS

Media konwerter MMC111CS umożliwia zamianę sygnału optycznego 100BASE-FX na sygnał 100Base-TX przewodzony kablem miedzianym i w odwrotnym kierunku. Dzięki wykorzystaniu technologii WDM urządzenie zarówno wysyła jak i odbiera dane na jednym włóknie światłowodowym. Pozwala to zaoszczędzić połowę kosztów przeznaczonych na okablowanie. Pracując zgodnie ze standardami IEEE 802.3u 10/100Base-TX oraz 100Base-FX konwerter wykorzystuje jednomodowy światłowod ze złączami SC. Zgodnie ze specyfikacją długofalowej transmisji optycznej LX zapewnia szybką prędkość przewodowej transmisji danych. Urządzenie wysyła sygnały o długości fali 1550nm, a odbiera o długości fali 1310nm. W związku z tym, urządzenie do którego podłączony jest konwerter musi wysyłać sygnały o długości fali 1310nm, natomiast odbierać o długości fali 1550nm. Przykładowym urządzeniem TP-LINK współpracującym z konwerterem MC111CS jest konwerter MC112CS. Funkcje Link Fault Passthrough oraz Far End Fault minimalizują straty sygnału wynikające z błędów połączeń. Wsparcie technologii WDM umożliwia przesyłanie oraz odbieranie danych na pojedynczym włóknie światłowodu. Konwerter MC111CS może pracować jako urządzenie wolnostojące, lub być montowane w szafie 19" TP-LINK. Posiada funkcję automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X).

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Zasilanie:

Typ urządzenia:

Standardy i protokoły:

Pobór prądu:

Długość fali:

Typ światłowodu:

Producent / Importer:

60 miesięcy

1x RJ-45 100M (Auto MDI/MDIX) | 1x SC/UPC 100M

zwiększenie zasięgu światłowodu - 20 km

94,5 x 73 x 27 mm

zasilacz zewnętrzny

media konwerter

IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x

maksymalnie 2,49W

1550nm Tx / 1310nm Rx

jednomodowy

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com