



UPS POWERWALKER VI 1500 SCL LINE-INTERACTIVE 1500VA 4X SCHUKO USB-B LCD

Producent	PowerWalker
Kod	PM106422
Seria UPS	PowerWalker VI SCL (600-3000)
Napięcie wyjściowe	Aproksymowana sinusoida
Typ UPS	Line-Interactive
Typ obudowy	Desktop

Opis produktu

VI 1500 SCL

Uniwersalne rozwiązanie dla każdego

Zasilacz awaryjny świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu. Pozwoli na dokończenie pracy, spotkania internetowego czy oglądania ulubionego filmu kiedykolwiek zabraknie prądu. Wyposażony w **4 gniazda schuko** UPS jest w stanie zasilić kilka urządzeń na raz bez obawy o przeciążenie, dodatkowo kompaktowe **wymiary wynoszące 130 x 182 x 320 mm** sprawą że z łatwością zmieści się on na każdym stanowisku roboczym, lub w wyjątkowo

ciasnej przestrzeni.

Wykonanie w technologii Line-Interactive

Dzięki zastosowaniu technologii Line-Interactive wspieranej **układem AVR**, VI 1500 SCL jest w stanie znacznie poprawić jakość napięcia wyjściowego, dzięki czemu podłączone urządzenie będzie działać bez niepotrzebnych zakłóceń. Krótki **czas przełączania** wynoszący od **2 do 6 ms** zapewni, że nawet wrażliwe urządzenia nie odczują nagłego zaniku prądu. Ryzyko nieprawidłowego działania, wyłączenia urządzenia czy nawet jego trwałego uszkodzenia jest całkowicie zniwelowane.

Dodatkowe możliwości

Przejmij pełną kontrolę nad stanem systemu zasilania awaryjnego dzięki wsparciu dla USB HID, który jest podstawowym sterownikiem do monitorowania statusu urządzeń w najpopularniejszych systemach (Windows, Linux, Mac OS). Dzięki temu obsługa UPS jest łatwa i bezproblemowa. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie, a zasilaczem awaryjnym możemy zarządzać z poziomu naszego komputera, w podobny sposób jak baterią w laptopie.

Dodatkowo, UPS wzbogacono o **dwa porty RJ-45**(wejście/wyjście) chroniące przed przepięciami na linii Ethernet, które mogłyby powstać np. na skutek uszkodzenia instalacji energetycznej, a w wyniku których podłączone urządzenie zostałoby bezpowrotnie uszkodzone.

Dodatkowa kontrola

Jeżeli zajdzie potrzeba jeszcze dokładniejszej konfiguracji UPS lub jego stałego monitorowania, producent dostarczył **dedykowane oprogramowanie** do urządzenia o nazwie ViewPower. Oprogramowanie jest dostępne dla każdego popularnego systemu operacyjnego w wielu wersjach językowych i zapewnia:

- Możliwość monitorowania wielu urządzeń na raz
- Wykresy analizy mocy, historie danych UPS i jej wykres (napięcie, częstotliwość, obciążenie, naładowanie baterii)
- Powiadomianie użytkownika przy pomocy maila, sms, dźwięku
- Ochrona dostępu hasłem
- Dostęp zdalny
- Możliwość ustawienia harmonogramu włączenia i wyłączenia, przeprowadzania testów baterii i kontroli gniazd

Długość:	320mm
Szerokość:	130mm
Wysokość:	182mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Linux MAC Windows 2000 Windows 7 Windows 7 64bit Windows 8 Windows 8 64bit Windows Vista Windows Vista 64bit Windows XP Windows 10 Windows 10 64bit
Złącza:	USB Typ-B
Moc:	900W
Moc pozorna:	1500VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii:	2
Czas ładowania baterii:	6h
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Kolor:	Czarny
Poziom hałasu:	40dB
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	6ms
Pojemność baterii:	9Ah
Oprogramowanie:	ViewPower
Napięcie baterii:	12V
Waga baterii:	2.3kg
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	6.5min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	1.3min
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Czas transferu:	2 - 6ms
Typ obudowy:	Desktop
Waga:	10.4kg
Zakres napięcia wyjściowego:	207 - 253V
Sprawność urządzenia:	96.5%
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.6
Typ gniazda:	Typ F
Liczba gniazd:	4
Sygnalizacja pracy:	LCD
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Napięcie szeregu baterii:	24V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi
Klasa szczelności:	IP20
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Tak
Do pobrania:	Deklaracja CE
Czas transferu AC/DC:	2 - 6ms
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 12V