Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Konwerter TP-Link MC100CM

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111230**

Opis produktu

Media konwerter Fast Ethernet MC100CM

Media konwerter MC100CM umożliwia zamianę sygnału optycznego 100BASE-FX na sygnał 100Base-TX przewodzony kablem miedzianym i w odwrotnym kierunku. Pracując zgodnie ze standardami IEEE 802.3u 10/100Base-TX oraz 100Base-FX wykorzystuje wielomodowy światłowód ze złączami SC. Konwerter MC100CM zgodnie ze specyfikacją długofalowej transmisji optycznej LX zapewnia szybką prędkość przewodowej transmisji danych. Urządzenie odbiera i wysyła sygnał o długości fali 1310nm.

Konwerter może pracować jako urządzenie wolnostojące, lub być montowane w szafie 19" TP-LINK. Port TX posiada funkcję automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X) oraz automatycznej negocjacji szybkości połączenia w trybie pełnego dupleksu. Na przednim panelu znajdują się wskaźniki LED informujące o statusie pracy urządzenia. Konwerter MC100CM wykorzystując wielomodowy światłowód transmituje sygnał optyczny na odległość do 2 km.

- Zgodność ze standardami 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
- Funkcje Link Fault Passthrough oraz Far End Fault minimalizują straty sygnału wynikające z błędów połączeń
- Przełączanie trybów pełnego i pół dupleksu dla portu FX
- Zwiększenie zasięgu transmisji światłowodowej do 2 km

Gwarancja producenta:	60 miesięcy
Porty:	1x RJ-45 100M (Auto MDI/MDIX) | 1x SC/UPC 100M
Dodatkowe informacje:	zwiększenie zasięgu światłowodu - 2 km
Wymiary:	94,5 x 73 x 27 mm
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny
Typ urządzenia:	media konwerter
Standardy i protokoły:	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
Pobór prądu:	maksymalnie 2,5W
Długość fali:	1310nm
Typ światłowodu:	wielomodowy
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com