



LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19" ACAR S8 FA 3M 8X 230V PL CZARNA

Producent	ACAR
Standard Rack	19"
Ilość faz	1-fazowe
Typ listwy	Podstawowa
Wyłącznik	TAK
Kod	PM102390
Kolor	Czarny
Typ wtyczki	Typ CEE 7/7 (UNISCHUKO)
Typ gniazd	Typ E (Standardowe PL/FR)
Długość kabla	3m
Liczba gniazd	8
MONTAŻ	Poziomy

Opis produktu

Opis produktu:

Specjalna wersja modelu acar S8 RACK dedykowana do szaf 19".

Zabezpiecza przed przepięciami do ośmiu urządzeń zainstalowanych w szafie podzespołów.

Wyposażony w podświetlany wyłącznik, wygodny automatyczny bezpiecznik i szybkie warystory.

Urządzenie dostarczane jest z blachami mocującymi, które pozwalają zainstalować je jako moduł 2U.

2 lata gwarancji.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe urządzenia 230 V

Częstotliwość znamionowa 50Hz

Prąd znamionowy obciążenia IN = 10 A

1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

Prąd upływu <0.5 mA

Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego <25ns

Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC 250V 50Hz

Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego 1,3kV(L/N)

Nominalny prąd wyładowczy iN 2kA (L/N) -8/20μs

Maksymalny prąd wyładowczy iMAX 6,5kA (L/N) - 8/20μs

System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)

Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Filtr przeciwzakłóceńowy

Ilość gniazd sieciowych: 8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V

Wymiary 445x54x55mm

Ciężar 0,48 kg

Uwaga: Listwa nie jest objęta ubezpieczeniem podłączonego sprzętu

Długość przewodu:

300cm

Kolor:

Czarny

Rodzaj bezpiecznika:

Automatyczny

Liczba bezpieczników:

1

Czas reakcji bezpiecznika:

25ns

Zabezpieczenia:

Filtr przeciwzakłóceńowy

Wysokość teleinformatyczna:

1.5U

Wymagana liczba śrub:

2

Rozmiar:

19"

Waga:

0.73kg



Długość:	54mm
Szerokość:	445mm
Wysokość:	55mm
Typ gniazda:	Typ E
Liczba gniazd:	8
Natężenie prądu:	10A
Ubezpieczenie:	Nie
Przeznaczenie:	Szafy rack
Rodzaj wtyku:	Uni-schuko
Materiał:	Tworzywo sztuczne samogasnące
Otwory montażowe:	Tak
Kierunek montażu:	Poziomy
Włącznik:	Tak
Maksymalna moc:	2300W
Do pobrania:	Z09098_147858.pdf