



UPS1000-RT-ON/H - zasilacz awaryjny



Producent	East
Kod	PM106047
Napięcie wyjściowe	Sinusoida
Typ UPS	Online 1/1
Typ obudowy	Rack / Tower

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS1000-RT-ON H RACK/TOWER

- typ zasilacza: **online**
- moc skuteczna: **900W**
- moc pozorna: **1000VA**
- napięcie wyjściowe: 230V $\pm$ 5% / 50-60Hz
- kształt napięcia wyjściowego: **sinusoida**
- ilość gniazd wyjściowych: 1x Schuko, 2x IEC C13
- akumulator:
 - brak
 - 3x 9Ah/12V (27Ah)
 - 6x 9Ah/12V (54Ah)
 - 9x 9Ah/12V (81Ah)
 - 12x 9Ah/12V (108Ah)
 - 15x 9Ah/12V (135Ah)
 - 18x 9Ah/12V (162Ah)
- **moc ładowarki: 6A**
- interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń
- wyświetlacz LCD
- **wyłącznik EPO**
- **obracany wyświetlacz**
- inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovowe
- filtr przeciwzakłóceń EMI/RFI
- **brak czasu przełączania w tryb awaryjny**
- funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)
- funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
- sygnalizacja optyczno-akustyczna
- mikroprocesorowe sterowanie
- automatyczna diagnostyka akumulatora
- oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL
- wymiary: UPS 440x88x468mm (2U) / BP 440x88x465mm (2U)
- typ obudowy: rack / tower
- gwarancja: 24 miesiące