



UPS3000-RT-ON - zasilacz awaryjny

Producent	East
Kod	PM105994
Napięcie wyjściowe	Sinusoida
Typ UPS	Online 1/1
Typ obudowy	Rack / Tower

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS3000-RT-ON

- typ zasilacza: **online**
- moc skuteczna: **2700W**
- moc pozorna: **3000VA**
- napięcie wyjściowe: 230V $\pm$ 5% / 50-60Hz
- kształt napięcia wyjściowego: **sinusoida**
- ilość gniazd wyjściowych:
 - 2x Schuko
 - 1x Schuko, 2x IEC C13
 - 6x IEC C13
- akumulator: 8x 9Ah/12V (72Ah)
- interfejs RS-232, USB 2.0, gniazdo rozszerzeń
- wyświetlacz LCD
- **wyłącznik EPO**
- filtr przeciwzakłóceńowy EMI/RFI
- **brak czasu przełączania w tryb awaryjny**
- inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovowe
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)
- funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)
- funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
- sygnalizacja optyczno-akustyczna
- mikroprocesorowe sterowanie
- automatyczna diagnostyka akumulatora
- oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL
- wymiary: 2x 440x85x468mm (2U)
- typ obudowy: rack / tower
- gwarancja: 24 miesiące