



UPS3000S-RT-LI + 1x BM5-R4X9 - zestaw UPS

Producent	East
Kod	PM105798
Napięcie wyjściowe	Sinusoida
Typ UPS	Line-Interactive
Typ obudowy	Rack / Tower

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS 3000S-RT-LI

- typ zasilacza: **line-interactive**
- moc skuteczna: **2400W**
- moc pozorna: **3000VA**
- napięcie wyjściowe: 230V $\pm 10\%$ / 50-60Hz
- kształt napięcia wyjściowego: **sinusoida**
- ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13
- akumulator:
 - 4x 9Ah/12V (36Ah)
 - 8x 9Ah/12V (72Ah)
 - 12x 9Ah/12V (108Ah)
- interfejs USB, gniazdo rozszerzeń
- wyświetlacz LCD
- filtr przeciwzakłóceń EMI/RFI
- inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovowe
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)
- funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)
- funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
- sygnalizacja optyczno-akustyczna
- mikroprocesorowe sterowanie
- automatyczna diagnostyka akumulatora
- oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL
- typ obudowy: rack / tower
- gwarancja: 24 miesiące