



UPS3000S-T-LI/H + 4x BP3-T8X9 48V - zestaw UPS

Producent	East
Kod	PM105815
Napięcie wyjściowe	Sinusoida
Typ UPS	Line-Interactive
Typ obudowy	Tower

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS3000S-T-LI H

- typ zasilacza: **line-interactive**
- moc skuteczna: **2400W**
- moc pozorna: **3000VA**
- napięcie wyjściowe: 230V $\pm$ 10% / 50-60Hz
- kształt napięcia wyjściowego: **sinusoida**
- ilość gniazd wyjściowych: 3x Schuko, 3x IEC C13
- akumulator:
 - brak
 - 8x 9Ah/12V (72Ah)
 - 16x 9Ah/12V (144Ah)
 - 24x 9Ah/12V (216Ah)
 - 32x 9Ah/12V (288Ah)
 - 40x 9Ah/12V (360Ah)
- **moc ładowarki: 10A**
- interfejs USB, gniazdo rozszerzeń
- wyświetlacz LCD
- filtr przeciwzakłóceń EMI/RFI
- inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovowe
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)
- funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)
- funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
- sygnalizacja optyczno-akustyczna
- mikroprocesorowe sterowanie
- automatyczna diagnostyka akumulatora
- oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL
- typ obudowy: tower
- gwarancja: 24 miesiące